

2.4.7 Teplotní roztažnost pevných látek

Předpoklady: 2406

Pokus: Studená kulička projde kroužkem. Po zahřátí nad kahanem kroužkem neprojde. Když kuličku ochladíme vodou, opět kroužkem projde.

Vysvětlení: Kulička se zahřátím zvětšila, teplá kulička je větší než studená \Rightarrow při změně teploty se mění rozměry těles = **teplotní roztažnost**.

Proč?

Vyšší teplota \Rightarrow částice více kmitají kolem rovnovážných poloh \Rightarrow častěji se dostávají do větší vzájemné blízkosti \Rightarrow více na sebe působí odpuzivými silami \Rightarrow potřebují víc místa.

Pokus: Proužek z dvou kovů (bimetal = 2 kovy), po zahřátí se ohne. Po ochlazení se narovná.

Vysvětlení: Různé látky se roztahují různě. Bimetal se ohne tak, aby kov, který se roztahuje více byl na vnější straně (a měl tak víc místa).

Na čem závisí prodloužení Δl :

- Δt (změna teploty): větší teplota \Rightarrow větší prodloužení.
- Δl_0 (původní délka): větší délka \Rightarrow větší prodloužení.
- α (**součinitel tepelné délkové roztažnosti**): rozlišuje různé látky, které se s teplotou mění různě. Hodnota se mění s teplotou, proto se v tabulkách udává α_{20} , hodnota při 20°C.

$\Delta l = l_0 \cdot \alpha \cdot \Delta t$ (přibližný vzorec, existují i přesnější ale složitější vyjádření)

Př. 1: Urči jednotku součinitele tepelné délkové roztažnosti.

Vyjádříme α ze vzorce: $\Delta l = l_0 \cdot \alpha \cdot \Delta t \Rightarrow \alpha = \frac{\Delta l}{l_0 \Delta t}$.

Dosadíme jednotky: $\alpha = \frac{\Delta l}{l_0 \Delta t} = \frac{1\text{m}}{1\text{m} \cdot 1\text{K}} = \frac{1}{1\text{K}} = \text{K}^{-1}$.

Př. 2: Odvod' vztah pro celkovou délku l tyče roztažené kvůli změně teploty z počáteční délky l_0 .

Celková délka roztažené tyče: $l = l_0 + \Delta l = l_0 + l_0 \cdot \alpha \cdot \Delta t$.

$l = l_0 (1 + \alpha \cdot \Delta t)$

Hodnoty součinitele tepelné délkové roztažnosti pro některé prvky:

| prvek | hliník | železo | iridium | měď | vápník |
|--|--------|--------|---------|-------|--------|
| $\alpha [10^{-3} \cdot \text{K}^{-1}]$ | 0,024 | 0,012 | 0,006 | 0,017 | 0,025 |

Př. 3: Proč je v tabulce zařazen málokdy zmiňovaný kov iridium?

Ze slitiny iridia a platiny je vyroben mezinárodní prototyp metru, zřejmě kvůli jeho malému součiniteli tepelné roztažnosti.

Př. 4: Eiffelova věž má (včetně antény na vrcholu) výšku 324 metrů. Urči výšku této věže při teplotě -273°C (téměř absolutní 0 K). Předpokládej, že výška udávaná v literatuře byla naměřena při teplotě 30°C . Věž je vyrobena ze železa.

$$l_0 = 324 \text{ m}, t_1 = 30^{\circ}\text{C}, t_2 = -273^{\circ}\text{C}, \alpha = 0,012 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}, l = ?$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = -273 - 30 \text{ K} = -303 \text{ K}$$

$$l = l_0 (1 + \alpha \cdot \Delta t) = 324 [1 + 0,012 \cdot 10^{-3} \cdot (-303)] \text{ m} = 322,8 \text{ m}$$

I při ochlazení téměř k absolutní nule by se výška Eiffelovy věže zmenšila pouze na 1,2 metru na 322,8 m.

Pedagogická poznámka: Příklad je důležitý. Objevují se studenti, kteří si představují, že se předměty budou zkracovat až k nule (což jim brání přijmout teplotní roztažnost).

Př. 5: Urči, o kolik se prodlouží hliníkový drát natažený mezi 2 stožáry vysokého napětí vzdálenými od sebe 60 m, jestliže se teplota se zvýší z -20°C na 30°C .

$$t_1 = -20^{\circ}\text{C}, t_2 = 30^{\circ}\text{C}, \Delta t = 30 - (-20) \text{ K} = 50 \text{ K}, \alpha = 0,024 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}, l_0 = 60 \text{ m}, \Delta l = ?$$

$$\Delta l = l_0 \cdot \alpha \cdot \Delta t = 60 \cdot 0,024 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \text{ m} = 7,2 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 7,2 \text{ cm}$$

Hliníkový drát se prodlouží o 7,2 cm.

Zdá se to možná málo, ale musíme se na to brát ohled.

Př. 6: Urči sílu, kterou by stožáry vysokého napětí musely napínat hliníkový drát z minulého příkladu, pokud by byl natažen při venkovní teplotě 30°C a poté se ochladilo na -20°C . Průměr drátu je 2 cm.

$$\Delta l = 7,2 \text{ cm} = 7,2 \cdot 10^{-2} \text{ m}, d = 2 \text{ cm} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}, E_{Al} = 67 \cdot 10^3 \text{ MPa}, l_0 = 60 \text{ m}, F = ?$$

$$\frac{\Delta l}{l_0} = \frac{1}{E} \frac{F}{S}$$

$$F = \frac{ES\Delta l}{l_0} = \frac{E\pi \frac{d^2}{4} \Delta l}{l_0} = \frac{E\pi d^2 \Delta l}{4l_0}$$

$$F = \frac{E\pi d^2 \Delta l}{4l_0} = \frac{67 \cdot 10^9 \cdot \pi \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 7,2 \cdot 10^{-2}}{4 \cdot 60} \text{ N} = 25258 \text{ N}$$

Stožáry by musely jeden natažený drát napínat silou 25000 N (a stejnou silou by působilo vedení na stožáry). Drátů se napíná vždy více \Rightarrow takové zatížení by stožáry nevydržely \Rightarrow při napínání vedení se musí tepelná roztažnost zohlednit.

Př. 7: Za jaké venkovní teploty je možné napínat vedení na doraz (bez rezervy).

Při velmi nízkých teplotách je drát maximálně zkrácený a bude se pouze prodlužovat. Naopak při vyšších teplotách musíme počítat s ochlazením, zkrácením vedení a nechávat rezervu.

Když se mění rozměry, mění se i objem: $V = V_i (1 + \beta \cdot \Delta t)$.

β = koeficient objemové roztažnosti (není v tabulkách, protože platí: $\beta \doteq 3\alpha$)

Pedagogická poznámka: Pokud nejsou studenti dostatečně rychlí, nemusí je nechat odvozovat příklad samostatně (stejně dospějí maximálně ke vztahu před zanedbáváním). Stačí promítnout roznásobený výraz a probrat s nimi zanedbávání některých členů.

Př. 8: Na příkladu krychle odvod' vzorec pro objemovou roztažnost.

$$V = a^3 \quad (\text{použijeme } a = a_0 (1 + \alpha \cdot \Delta t))$$

$$V = a^3 = [a_0 (1 + \alpha \cdot \Delta t)]^3 = a_0^3 (1 + \alpha \cdot \Delta t)^3 = V_0 [1 + 3\alpha \cdot \Delta t + 3(\alpha \cdot \Delta t)^2 + (\alpha \cdot \Delta t)^3]$$

Výsledek moc nepřipomíná na vzorec $V = V_i (1 + \beta \cdot \Delta t)$.

Jak velký je člen $\alpha \cdot \Delta t$?

α - řádově 10^{-5} , Δt - maximálně 10^3 (při tisících stupňů i normálně pevné látky tají)

$\Rightarrow \alpha \cdot \Delta t < 10^{-2}$; $(\alpha \cdot \Delta t)^2 < 10^{-4}$; $(\alpha \cdot \Delta t)^3 < 10^{-6} \Rightarrow$ členy $(\alpha \cdot \Delta t)^2$ a $(\alpha \cdot \Delta t)^3$ můžeme ve výrazu zanedbat (úplně se ztratí v chybách α , které se s teplotou taky mění).

$$V = V_0 (1 + 3\alpha \cdot \Delta t)$$

Při zvyšování teploty se zvětšují rozměry těles \Rightarrow zvětšuje se nejen jejich objem, ale i velikost dutin (například objem hrnku, do kterého můžeme nalít čaj).

Př. 9: Najdi způsob jak dostat zahřátou kuličku přes kroužek bez toho, abychom ji ochladili.

Kuličku můžeme dostat přes kroužek zahřáním kroužku.

Při zahřívání se zvětšují nejen vnější tělesa, ale i dutiny uvnitř \Rightarrow zahřejeme kroužek, jeho otvor se zvětšil a projde přes něj i zvětšená kulička.

Př. 10: Jedním z nejčastěji používaných materiálů je železobeton (železné tyče zalité do betonu). Jaké vlastnosti musí železo a beton mít?

Obě látky musí mít stejnou teplotní roztažnost, aby v materiálu nedocházelo k pnutím.

Důsledky tep. roztažnosti:

- Dráty vedení elektrického proudu se nesmí napínat na doraz, musí se nechat průvěs (hlavně v létě).
- Mosty nejsou zabetonovány napevno, ale jsou postaveny na válečkách.
- Kolejnice nejsou z jednoho kusu, ale z částí, které se na sebe nasouvají a je mezi nimi mezerka.
- Kotle v elektrárnách se nezazdírají (po zatopení se roztáhnou).

- Teplovody – roury mají „klky“, které vyrovnávají změny délky.

Využití bimetalu:

- Teplotní spínače (žehlička, varná konvice, elektrická trouba), při zahřátí se bimetal ohne a tím vypne obvod.
- Jističe – bimetal zahřátý procházejícím proudem vypíná při dlouhodobém přetížení (krátkodobé vypíná cívka).

Shrnutí: Pevné látky při ohřívání zvětšují své rozměry.